

TS-304
CPU程式控制定時鐘

- 本機採用CPU微電腦程式控制，具時間顯示，定時控制功能。
- 計時方式：石英振盪除頻，每月誤差± 5秒以內(25℃)。
- 內附充電電池，停電後時鐘可繼續維持三十天(720小時)以上。
- 使用EEPROM記憶體，設定內容停電後可維持40年以上。
- 時鐘顯示方式：高亮度LED顯示"星期/時/分/秒"日夜均清晰可見
- 以一秒鐘為定時單位，可精確對時及定時，直接鍵入時間，操作容易動作確實。
- 本機可設定12套作息群組，每群組作息可定時255次，可適合各種繁複控制及特殊作息需要。
- 每週循環，每天可設定相同作息，也可每天設定不同作息時間。
- 萬年曆設計，可預先安排一年內特殊作息，並可指向任意群組。
- 控制回路：4回路無電壓控制接點輸出。
- 輸出控制：可設定各回路之閉合(接通)，斷路及觸發。
- 可設定暫停日數：1~98天或永久停止。
- 面板具定時自動動作(AUTO)，定時控制(ON)，及停止運作(OFF)指示燈。
- 可選購擴充器材，擴充更多迴路(1-9999)，控制更多外加設備，如燈光、音樂或語音播放機、外部作息鐘聲、多媒體播放機等，只要和時間有關者均可定時控制
- 電源：110V/60Hz或DC24V(規格品)，消耗電力最大4W。
- 尺寸mm：420(W) * 330(D) * 95(H)(附固定片可搭配機櫃使用)

TS-101
音樂鐘聲產生器

- 可以配合定時鐘或打卡鐘啟動,輸出音樂鐘聲
- 可以AC110V啟動或使用乾接點啟動
(若使用電源為AC220V時,亦可以AC220V啟動)
- 內含四首音樂鐘聲,可以選其一播放
四種音樂為:1.WESTMISTER西敏寺鐘聲, 2.Whittington ,
3.Ave Maria聖母頌 4.Symphonie NO.40莫札特40號交響曲
- 可自行重錄自己喜歡的音樂
- 音樂鐘聲可以設定響一次或響二次
- 兩組啟動輸出接點:NC/C/NO(可以用來短路擴音機音源信號,使廣播時自動消音)。
- 一組AMP. SW接點輸出,作開啓擴音機用
- 鐘聲輸出電平可調
- 電源:AC110V/60Hz or AC220V/50Hz